

RealPower PS-1000C

Tragbarer Stromspeicher mit 1.000 W

ultron AG



- LiFePO4 Batterie mit 992 Wh Kapazität
- Stabiles und feuerfestes Gehäuse aus Aluminium
- 220 W Input zum schnellen Aufladen der Powerstation – effektive Ladezeit ca. 6 Stunden
- 2 Schuko-Steckdosen für fast alle Haushaltsgeräte
- USB-A / USB-C Ports mit bis zu 100 W Quick Charge
- Integriertes 5 W LED-Licht

Beschreibung

DE

Die mobile Powerstation „RealPower PS-1000C“ bietet jede Menge Energie für unterwegs. So lassen sich Haushaltsgeräte mit einer Stromaufnahme von bis zu 1.000 W über zwei Schuko-Steckdosen sowie Smartphone, Tablet und Co. per USB-A oder USB-C Ports mit Quick Charge laden. Die Powerstation selbst wird mit 220 W schnell über die Steckdose oder ein Solarpanel mit Energie versorgt und bietet insgesamt eine Kapazität von 992 Wh.

GB

The mobile power station "RealPower PS-1000C" offers plenty of energy for on the go. This allows household appliances with a power consumption of up to 1.000 W to be charged via two Schuko sockets, as well as smartphones, tablets and the like via USB-A or USB-C ports with Quick Charge. The Powerstation itself is quickly charged with 220 W via socket or a solar panel and offers a total capacity of 992 Wh. It also has a stable and fireproof aluminium housing and an LED light.

FR

La station d'alimentation mobile « RealPower PS-1000C » offre une grande quantité d'énergie en déplacement. Il est ainsi possible de charger des appareils électroménagers consommant jusqu'à 1000 W via deux prises de courant de type Schuko, ainsi que des smartphones, tablettes et autres via des ports USB-A ou USB-C avec Quick Charge. La powerstation elle-même est rapidement alimentée en énergie avec 220 W.

www.ultron.de

RealPower PS-1000C

Tragbarer Stromspeicher mit 1.000 W

ultron AG

DE

Eigenschaften

- Kapazität 310.000 mAh (992 Wh)
- Leistung 1.000W (1.500W Peak)
- Input 22V - 10A 220W max. effektive Ladezeit ca. 6 Stunden
- Output: USB-A: 5 V - 3.6 A, 9 V - 2.5 A, 12 V - 2 A 22.5 W max
USB-C PD: 5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 2.25 A 100 W PD max.
KFZ Stecker: 12 V - 10 A max.
DC5521: 1 2 V - 10 A max.
Steckdose: 2x 1.000 W max.
- LED Licht 5 W 450 lm

FR

Propriétés

- Capacité 310.000 mAh (992 Wh)
- Puissance 1.000W (1.500W Peak)
- Entrée 22V - 10A 220W max. temps de charge effectif environ 6 heures
- Output: USB-A: 5 V - 3.6 A, 9 V - 2.5 A, 12 V - 2 A 22.5 W max
USB-C PD: 5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 2.25 A 100 W PD max.
Car socket: 12 V - 10 A max.
DC5521: 1 2 V - 10 A max.
AC socket: 2x 1.000 W max.
- Lumière LED 5 W 450 lm

GB

Features

- Capacity 310.000 mAh (992 Wh)
- Power 1.000W (1.500W Peak)
- Input 22V - 10A 220W max. effective charging time about 6 hours
- Output: USB-A: 5 V - 3.6 A, 9 V - 2.5 A, 12 V - 2 A 22.5 W max
USB-C PD: 5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 2.25 A 100 W PD max.
Car socket: 12 V - 10 A max.
DC5521: 1 2 V - 10 A max.
AC socket: 2x 1.000 W max.
- LED Light 5 W 450 lm

Lieferumfang

- RealPower PS-1000C
- 220 W GaN Netzteil
- 12V PKW/LKW Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Service Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 414511

EAN-Code: 4040895011138

Verpackungseinheit/packaging unit: 1 pcs.

Abmessungen/dimensions (Höhe/Breite/Tiefe)

- Produkt/product: 192 x 192 x 385 mm
 - Verpackung/package: 320 x 292 x 480 mm
 - Karton/outer carton: mm
- Gewicht/weight:
- Produkt/product: 12,5 kg
 - Verpackung/package: 13,5 kg
 - Karton/outer carton: kg

Kennzeichnung: CE, RoHS

Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

E-Mail: info@realpower.de

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132

Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

